

PORTE-FUSIBLE POUR RAIL DIN



Fusible ASK



- Porte-fusible pour rail DIN
- 1, 2, et 3 pôles
- Modèles avec indication des fusibles grillés
- 600V, 32 A (ASK 4)
- 600V, 50 A (ASK 6)



ASK-4-3I
Représentation à une échelle agrandie.

Le modèle ASK de porte-fusible monté pour rail DIN permet de protéger les circuits de n'importe quel système de commande industriel. Deux types de fusibles standard sont pris en charge. 14 x 51 mm (ASK 6) et 10 x 38 mm (ASK 4). Les modèles disponibles sont équipés d'un, deux et 3 pôles, avec ou sans indicateurs lumineux de fusibles grillés. Les fusibles peuvent être achetés séparément (voir le tableau d'accessoires de la page suivante).

INFORMATIONS TECHNIQUES—PORTE-FUSIBLE

Courant de fonctionnement maximum :

ASK 4 : 32A @ 600 V

ASK 6 : 50A @ 600 V

Calibre de fils : 26-6 AWG

Dimensions:

ASK 4 (1 pôle) : 17,5 W x 81 mm H (0,69 x 3,2")

ASK 6 (1 pôle) : 27 W x 94 mm H (1,06 x 3,7")

Standards : CEI 60947-1, CEI 60947-3



ASK-6-1
Représentation à une échelle agrandie.

Pour commander : consulter omega.fr/ask_fusehold pour obtenir les tarifs et d'autres informations

MODÈLE N°	DESCRIPTION
ASK-4-1	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1
ASK-4-2	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 2
ASK-4-3	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 3
ASK-4-1I	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1
ASK-4-2I	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 2
ASK-4-3I	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 3
ASK-6-1	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1
ASK-6-2	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 2
ASK-6-3	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3
ASK-6-1I	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1
ASK-6-2I	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 1
ASK-6-3I	Porte-fusible sur rail DIN, fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3

Exemples de commande : ASK-4-1, porte-fusible monté pour rail DIN pour fusibles 10 x 38 mm (0,39 x 1,50"), 1 pôle.

ASK-6-3I, porte-fusible monté sur rail DIN pour fusibles 14 x 51 mm (0,55 x 2,01"), 3 pôles, avec indicateur lumineux.



ACCESSOIRES

MODÈLE N°	DESCRIPTION
FUSIBLES TEMPORISÉS DE 250 V DOUBLE POUR MODÈLE ASK6	
ECNR1-10PK	Fusibles, 250 V, 1 A, lot de 10
ECNR2-10PK	Fusibles, 250 V, 2 A, lot de 10
ECNR3-10PK	Fusibles, 250 V, 3 A, lot de 10
ECNR5-10PK	Fusibles, 250 V, 5 A, lot de 10
ECNR10-10PK	Fusibles, 250 V, 10 A, lot de 10
ECNR15-10PK	Fusibles, 250 V, 15 A, lot de 10
ECNR20-10PK	Fusibles, 250 V, 20 A, lot de 10
ECNR25-10PK	Fusibles, 250 V, 25 A, lot de 10
ECNR30-10PK	Fusibles, 250 V, 30 A, lot de 10
FUSIBLES TEMPORISÉS UNIVERSELS DE 250 V, CLASSE M, POUR MODÈLE ASK4	
MEN1-10PK	Fusibles, 250 V, 1 A, lot de 10
MEN2-10PK	Fusibles, 250 V, 2 A, lot de 10
MEN3-10PK	Fusibles, 250 V, 3 A, lot de 10
MEN5-10PK	Fusibles, 250 V, 5 A, lot de 10
MEN10-10PK	Fusibles, 250 V, 10 A, lot de 10
MEN15-10PK	Fusibles, 250 V, 15 A, lot de 10
MEN20-10PK	Fusibles, 250 V, 20 A, lot de 10
MEN25-10PK	Fusibles, 250 V, 25 A, lot de 10
MEN30-10PK	Fusibles, 250 V, 30 A, lot de 10
FUSIBLES TEMPORISÉS UNIVERSELS DE 500 V, CLASSE M, POUR MODÈLE ASK4	
MEQ1-10PK	Fusibles, 500 V, 1 A, lot de 10
MEQ2-10PK	Fusibles, 500 V, 2 A, lot de 10
MEQ3-10PK	Fusibles, 500 V, 3 A, lot de 10
MEQ5-10PK	Fusibles, 500 V, 5 A, lot de 10
MEQ10-10PK	Fusibles, 500 V, 10 A, lot de 10
MEQ15-10PK	Fusibles, 500 V, 15 A, lot de 10
MEQ20-10PK	Fusibles, 500 V, 20 A, lot de 10
MEQ25-10PK	Fusibles, 500 V, 25 A, lot de 10
MEQ30-10PK	Fusibles, 500 V, 30 A, lot de 10
FUSIBLES RAPIDES DE 600 V, CLASSE CC, POUR MODÈLE ASK4	
HCLR,5-10PK	Fusibles, 600 V, 0,5 A, lot de 10
HCLR,75-10PK	Fusibles, 600 V, 0,75 A, lot de 10
HCLR1-10PK	Fusibles, 600 V, 1 A, lot de 10
HCLR1,5-10PK	Fusibles, 600 V, 1,5 A, lot de 10
HCLR2-10PK	Fusibles, 600 V, 2 A, lot de 10
HCLR2,5-10PK	Fusibles, 600 V, 2,5 A, lot de 10
HCLR3-10PK	Fusibles, 600 V, 3 A, lot de 10
HCLR3,5-10PK	Fusibles, 600 V, 3,5 A, lot de 10
HCLR4-10PK	Fusibles, 600 V, 4 A, lot de 10
HCLR5-10PK	Fusibles, 600 V, 5 A, lot de 10
HCLR6-10PK	Fusibles, 600 V, 6 A, lot de 10
HCLR7-10PK	Fusibles, 600 V, 7 A, lot de 10
HCLR8-10PK	Fusibles, 600 V, 8 A, lot de 10
HCLR9-10PK	Fusibles, 600 V, 9 A, lot de 10
HCLR10-10PK	Fusibles, 600 V, 10 A, lot de 10
HCLR12-10PK	Fusibles, 600 V, 12 A, lot de 10
HCLR15-10PK	Fusibles, 600 V, 15 A, lot de 10
HCLR20-10PK	Fusibles, 600 V, 20 A, lot de 10
HCLR25-10PK	Fusibles, 600 V, 25 A, lot de 10
HCLR30-10PK	Fusibles, 600 V, 30 A, lot de 10

Remarque : pour consulter toute notre gamme de fusibles, rendez-vous sur le site omegamation.com/fuse

ASK-6-11
Représentation
à une échelle
agrandie.



ASK-4-1
Représentation
à une échelle
agrandie.



MODÈLE N°	DESCRIPTION
FUSIBLES RAPIDES DE 250 V, MIDGET, POUR MODÈLE ASK4	
MOL5-10PK	Fusibles, 250 V, 0,5 A, lot de 10
MOL1-10PK	Fusibles, 250 V, 1 A, lot de 10
MOL1.5-10PK	Fusibles, 250 V, 1,5 A, lot de 10
MOL2-10PK	Fusibles, 250 V, 2 A, lot de 10
MOL2.5-10PK	Fusibles, 250 V, 2,5 A, lot de 10
MOL3-10PK	Fusibles, 250 V, 3 A, lot de 10
MOL4-10PK	Fusibles, 250 V, 4 A, lot de 10
MOL5-10PK	Fusibles, 250 V, 5 A, lot de 10
MOL6-10PK	Fusibles, 250 V, 6 A, lot de 10
MOL8-10PK	Fusibles, 250 V, 8 A, lot de 10
MOL10-10PK	Fusibles, 250 V, 10 A, lot de 10
MOL15-10PK	Fusibles, 250 V, 15 A, lot de 10
MOL20-10PK	Fusibles, 250 V, 20 A, lot de 10
MOL25-10PK	Fusibles, 250 V, 25 A, lot de 10
MOL30-10PK	Fusibles, 250 V, 30 A, lot de 10
FUSIBLES RAPIDES DE 600 V, MIDGET, POUR MODÈLE ASK4	
MCL5-10PK	Fusibles, 600 V, 0,5 A, lot de 10
MCL1-10PK	Fusibles, 600 V, 1 A, lot de 10
MCL1.5-10PK	Fusibles, 600 V, 1,5 A, lot de 10
MCL2-10PK	Fusibles, 600 V, 2 A, lot de 10
MCL2.5-10PK	Fusibles, 600 V, 2,5 A, lot de 10
MCL3-10PK	Fusibles, 600 V, 3 A, lot de 10
MCL3.5-10PK	Fusibles, 600 V, 3,5 A, lot de 10
MCL4-10PK	Fusibles, 600 V, 4 A, lot de 10
MCL5-10PK	Fusibles, 600 V, 5 A, lot de 10
MCL6-10PK	Fusibles, 600 V, 6 A, lot de 10
MCL8-10PK	Fusibles, 600 V, 8 A, lot de 10
MCL10-10PK	Fusibles, 600 V, 10 A, lot de 10
MCL12-10PK	Fusibles, 600 V, 12 A, lot de 10
MCL15-10PK	Fusibles, 600 V, 15 A, lot de 10
MCL20-10PK	Fusibles, 600 V, 20 A, lot de 10
MCL25-10PK	Fusibles, 600 V, 25 A, lot de 10
MCL30-10PK	Fusibles, 600 V, 30 A, lot de 10
RAIL DIN	
XBANS3575P	Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), rainuré
XBANS3575U	Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), non rainuré
XBANS3515P	Rail DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), rainuré
XBANS3515U	Rail DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), non rainuré
XBANS3575PL	Rail DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), rainuré, aluminium